



POWER SENSOR 50 | 100

MEDIÇÃO DO CONSUMO DOMÉSTICO PARA
SISTEMAS COM ARMAZENAMENTO EM
BATERIAS RCT POWER



FÁCIL E PRECISO

- Instalação fácil
- Precisão elevada

Sensor de Potência

50

100

GERAL

Corrente máxima	3 x 50 A	3 x 100 A
Precisão	1,5 %	
Dimensão unidade de avaliação (A x L x C)	91 x 72 x 44 mm	
Dimensão do sensor (A x L x C)	41 x 26 x 26 mm	67 x 51 x 41 mm
Comprimento do cabo solar	1 m	
Diâmetro máx. do cabo do sensor	10 mm	24 mm
Grau de proteção IP	IP20	
Tipo de instalação	Trilho DIN / split core	
Intervalo operacional de temperatura	+5°C ... +40°C	

INTERFACE

Interface	Loop de corrente
-----------	------------------

INFORMAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO

RCT Power GmbH
Line-Eid-Str. 1
D- 78467 Konstanz

Tel: +49 7531 99677 0
info@rct-power.com
www.rct-power.com